

Primera utilización

1. Conecte la caja a la batería
2. Inicie la aplicación **INFACO®** y seleccione la caja desde la página de inicio.
3. Enchufe y encienda la podadora.



F3015



F3020

Prerrequisitos:

Android versión 5.1 mínimo
IOS versión 13.0 mínimo

Para utilizar la aplicación y detectar la caja, active la geolocalización y el Bluetooth® en el teléfono.

Para más información, visite el siguiente enlace:
<https://my.infaco.com/help> o escanee el código QR



Puntos a comprobar:

- Android:
 - Activación de los permisos necesarios (si no se activan, aparece un mensaje de error con redirección a la configuración del teléfono);
 - En el caso del modo "Optimización de la batería", no se debe optimizar la aplicación INFACO®. Esto bloquea la geolocalización cuando el smartphone está en espera;
 - Activación de los datos móviles para el correcto funcionamiento del seguimiento de poda.
- IOS: active todas las autorizaciones necesarias para el funcionamiento de la aplicación.

Protección del medio ambiente

Para la eliminación de residuos, respete las normas específicas nacionales.



> Las herramientas eléctricas no deben desecharse en la basura doméstica.



> Los aparatos eléctricos no deben desecharse en la basura doméstica.

> El revendedor especializado INFACO le proporcionará información actual relativa a la eliminación eco-compatible de los residuos.

Precauciones de utilización y seguridad

- Antes de empezar una jornada laboral, asegúrese de que la batería esté totalmente cargada (3 LED encendidos en la podadora).
- Desenchufe siempre el producto del cable de alimentación para cualquier manipulación que no sea podar.
- No deje el producto ni la batería en el suelo, ni los exponga a la intemperie.
- Cerciórese de que la caja plástica de protección de la batería no esté rota ni parezca haber sufrido golpes ni otras agresiones.
- Durante el trabajo es normal que aumente la temperatura de la batería. Temperatura de utilización recomendada: -5 a 35 °C.
- **Con lluvia, lleve la batería y el producto obligatoriamente bajo ropa impermeable para que estén protegidos de la humedad.**
- **Se recomienda encarecidamente que después de utilizar el producto bajo la lluvia o en un ambiente húmedo, guarde el aparato (desconectado) fuera del maletín en un lugar ventilado y caliente.**
- Mantenga siempre el cable alejado de la zona de corte.

Declaración de conformidad CE / Declaration of conformity (CE)

INFACO S.A.S. declara que el material nuevo designado a continuación / INFACO S.A.S. declares that the new equipment designated below:

Caja conectada / Connected box

De marca / Brand name: INFACO
Modelo / Model: BC3015 / BC3020
N.º de serie / Serial number:



Año de fabricación / Year of manufacture: 20 _____

Cumple con las disposiciones de las directivas / Complies with the provisions of the directives for:

- "Exigencias de seguridad" (IEC 62368-1-2014) / "Security Requirements" (IEC 62368-1-2014)
- "Máquinas" (Directiva 2006/42/CEE) / "Appliances" (directive 2006/42/CEE)
- "Cargadores eléctricos" (Directiva 2004/108/CEE) y los reglamentos nacionales que las trasponen / "Electric chargers" (directive 2004/108/CEE) and with national legislation adapting them.
- La persona autorizada para elaborar el documento técnico dentro de INFACO es D. Grégory ÁLVAREZ / The person authorised to compile the technical file within the company INFACO is Mr. Gregory ALVAREZ.

Hecho en / Signed in: CAHUZAC SUR VÈRE A / Date: 1/1/2023

Sr. DELMAS Davy, Presidente de la Sociedad INFACO / INFACO Managing Director



INFACO se compromete a proporcionar a las autoridades nacionales la información pertinente relativa a la máquina. / INFACO undertakes to provide national authorities with all relevant information concerning the machine.

Características

	Alimentación	Consumo	Peso	Dimensiones	Batería compatible	Podadora compatible
BC3015	48 V 2.5Ah 117Wh	21A max 1150W max	257 g	1420 mm	831B 	F3015 
BC3020	36 V 3Ah 108Wh	34A max 1430W max	203 g	1725 mm	L100B 	F3020 

Estas características se dan a título indicativo. En ningún caso son contractuales y se pueden modificar para su perfeccionamiento sin previo aviso. Material patentado.

Instrucciones de seguridad

Para cualquier manipulación fuera de las operaciones de poda, la podadora debe estar en posición cerrada, desconectada de la batería y guardada en el holster del chaleco portabaterías.

Atención: es obligatorio desconectar la batería del cable de alimentación en cuanto no se utilice el aparato (almacenamiento, transporte, fin de carga, etc.). La podadora deberá estar desconectada obligatoriamente del cable de alimentación para las siguientes operaciones:

- Cuando se pone o se quita el chaleco porta-baterías.
- Durante el afilado de la cuchilla.
- Al montar, desmontar o engrasar la cuchilla.
- Durante el cambio de la cabeza de corte.
- Para cualquier intervención o mantenimiento de la podadora.
- Para cualquier operación fuera del trabajo de poda.

Atención al filo de la cuchilla durante el desmontaje y el ajuste de la misma.

- Cuando el aparato esté en marcha, mantenga siempre las manos alejadas de la cabeza de corte.
- En caso de lluvia, proteja la batería. Durante la desconexión, asegúrese de que no entre humedad en la toma de la batería.
- No utilice el aparato si existe riesgo de incendio o de explosión, por ejemplo en presencia de líquidos o de gases inflamables.
- Proteja el cable del calor, aceite y aristas cortantes.
- No utilice nunca el aparato por la noche o en caso de poca luminosidad sin instalación de iluminación suplementaria.
- No deje el aparato al alcance de los niños o visitantes.
- Vigile a los niños para asegurarse de que no juegan con el aparato.
- El aparato no está previsto para ser utilizado por personas (incluidos los niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o por personas que carezcan de experiencia o conocimiento, salvo si disponen de una persona responsable de su seguridad, si son vigilados o si disponen de unas instrucciones previas referentes al uso del aparato.
- Si uno de los cables está defectuoso o deteriorado, hay que cambiarlo obligatoriamente por un cable o un conjunto original de la fábrica INFACO o de un revendedor especializado INFACO.
- No realice ninguna modificación mecánica en la batería, el chaleco, el cargador o el sistema de conexión.

- Nunca ponga la batería ni el cargador en contacto con el agua.
- No exponga la batería ni el cargador a fuertes temperaturas (sol, calefacción, etc.) > 60 °C.
- No utilice otro cargador, batería, cable, etc. que no sean los comercializados por INFACO.
- No utilice productos químicos para la limpieza del aparato (podadora, cables, batería y cargador).
- Para reducir los riesgos para la salud, INFACO recomienda que las personas con marcapasos consulten a su médico y al fabricante del marcapasos antes de usar esta herramienta.



Sean cuales sean las circunstancias de uso y CON o SIN el sistema de seguridad DSES, el usuario debe asegurarse obligatoriamente de que la mano opuesta a la que sostiene la podadora está a una distancia de seguridad mínima de 20 cm de la cuchilla de la herramienta.



Para su seguridad, proteja su mano opuesta a la podadora utilizando una protección adecuada, como guantes con protecciones o un dispositivo de seguridad adicional (DSES) con o sin cable.

INFACO no acepta ninguna responsabilidad por las lesiones y/o daños materiales causados por la utilización de equipos que contengan piezas defectuosas.

INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE LAS PILAS:

- Utilice sólo pilas nuevas del tamaño correcto y el tipo recomendado.
- No mezcle pilas nuevas con pilas usadas, pilas de distinto tipo (estándar de zinc y carbono, alcalinas, recargables) o pilas recargables de distinta capacidad.
- Recargue siempre las pilas recargables bajo la supervisión de un adulto.
- Respete la polaridad correcta, (+) y (-).
- No intente recargar pilas no recargables.
- No aplastes las pilas
- No arroje las pilas al fuego.
- Cambie todas las pilas del mismo tipo y de la misma marca al mismo tiempo.
- No cortocircuite los terminales.
- Las pilas deben ser cambiadas por un adulto.
- Las pilas deben reciclarse o eliminarse de acuerdo con las directivas nacionales o regionales.